



CD3009

Bedienteil für CD-Zentralen

Bedienteil CD3009

Bedien- und Anzeigetableau für alle Zentralen der CD-Serie. Das Bedienteil ermöglicht die Programmierung und Bedienung sowie die Abfrage des aktuellen Zustands der Zentralen. Das Bedienteil CD3009 ist mit einer nach unten zu öffnenden Bedienteilklappe versehen die das Bedienen der Tastatur verhindert, die LCD Anzeige hingegen frei lässt.



Standardleistungsmerkmale

- 16-stellige LCD Klartextanzeige
- 10er Tastatur zur Bedienung und Programmierung
- integrierter frei programmierbarer Summer
- Anschaltung über 4-Ader Bus
- Sabotageschalter für Deckelkontakt
- LED-Anzeigen für Netz/Betrieb, Störung und Alarm
- Abdeckklappe für mechanischen Schutz der Tastatur
- VdS anerkannt (Systemanerkennung)

CD3009

Bedienteil für CD-Zentralen

Technische Daten

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Spannungsversorgung | 12V DC über 4-Ader Datenbus |
| Stromaufnahme | 20mA |
| Maße (BxHxT) | 160 x 120 x 35mm |
| Farbe | beige |

Bestellinformation

| Artikel Nr. | Beschreibung |
|-------------|--|
| CD3009DUM | Leergehäuse für Bedienteil CD3009/CD3049 |
| CD3009 | Bedienteil für CD-Zentralen |

